

DCN-WD-D 无线讨论装置



对于与会人员而言，会议系统中最重要的组成部分是讨论装置。在秉承新一代 DCN 讨论装置优雅设计的基础上，博世推出了全新系列的无线讨论装置，它们不仅拥有令人瞩目的造型，同时还提供了无与伦比的卓越性能。

任何时候都能确保获得最高的语音清晰度。此无线讨论装置采用 2.4 GHz 的操作频段(无需许可证)，拥有超高的信噪比和优异的天线差异性，能够产生卓越的声音效果。这意味着信号可以沿多种传播路径传输，确保实现最佳的信号接收。系统具有抗干扰保护，不受移动电话、蓝牙设备和 WiFi 网络等其他无线设备的影响。

无线通信意味着需要考虑更多的安全事项。因此，DCN 无线系统和讨论装置采用了多层保护，防止窃听和非授权访问。数字保护功能可确保系统中信息的机密性。

DCN-WD-D 无线讨论装置可以使与会人员发言、登记发言请求以及听取他人发言。

它带有一个插座，用于连接短/长柄的可插拔话筒(DCN-MICS 和 DCN-MICL，需要单独订购)。

此外，该装置还提供两路耳机连接，即使背景声音非常嘈杂，也能听清他人发言。为了防止产生声学反馈，打开话筒时内置的扬声器即转为静音。如果启用了耳机，耳机音量也会在打开话筒时自动降低，以防止产生声学反馈。

博世提供了多种颜色的装饰边框(DCN-DISR 需要单独订货)，以便与会议室格调相匹配。

该装置既可作为代表机，也可作为主席机(DCN-DISBCM 主席按钮需要单独订购)。

- ▶ 可以用作代表装置或主席装置
- ▶ 独立电池组，方便更换和充电
- ▶ 先进省电技术
- ▶ 对电磁干扰的敏感性较低
- ▶ 自动关闭话筒
- ▶ 自动搜索网络
- ▶ 超出范围时自动关闭

方便的电池维护对无线系统来说非常重要。博世无线讨论装置的其中一个特色就是独立的充电电池组(DCN-WLIION，需要单独订购)。只需几秒的时间，即可卸下和替换这些锂电池组，为日常充电操作提供了极高的灵活性。

基本功能

控件和指示灯

前部

- 话筒按钮带有红色或绿色发光环。红色表示话筒处于激活状态，绿色表示已接受发言请求
- 耳机音量控制按钮

后部

- 超出范围指示灯
- 电池电量不足指示灯

底座

- 隐藏式“De-init”开关
- 模式选择开关(会议代表、主席等)

互连组件

- 用于可插拔话筒的插座
- 两个 3.5 毫米(0.14 英寸)立体声耳机插孔
- 可由 DCN-WPS 提供直流输入电源(卸下电池组时可接入)

技术规格

电气指标

频率响应	30 Hz – 20 kHz
耳机负载阻抗	> 32 欧姆 < 1k 欧姆
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆

机械指标

安装	桌面安装
尺寸(高 x 宽 x 深)	
不含话筒	61 x 190 x 160 毫米(2.4 x 7.5 x 6.3 英寸)

重量

不含电池	485 克(1.07 磅)
含电池	700 克(1.54 磅)
顶部颜色	银白色 (RAL 9022)
基座颜色	碳黑色 (PH 10736)

订购信息

DCN-WD-D 无线讨论装置 可插拔话筒、深色基座、无线设备。话筒、装饰边框和电池需要单独订购	DCN-WD-D
硬件附件	
DCN-MICS 可插拔短话筒 长 310 毫米(12.2 英寸)，银白色	DCN-MICS
DCN-MICL 可插拔长话筒 长 480 毫米(18.9 英寸)，银白色	DCN-MICL
DCN-DISR-SR 装饰边框，高光泽，银白色 (每套 10 个) 银白色，高光泽，10 个	DCN-DISR-SR
DCN-DISR-SR 装饰边框，银白色 (每套 10 个) 银白色，10 个	DCN-DISR-SR
DCN-DISR-D 装饰边框，深色 (每套 10 个) 黑色，10 个	DCN-DISR-D
DCN-DISRMH 装饰边框，金属，高光泽 (每套 10 个) 金属，高光泽，10 个	DCN-DISRMH
DCN-DISRMS 装饰边框，金属，亚光泽 (每套 10 个) 金属，亚光泽，10 个	DCN-DISRMS
DCN-DISBCM 主席按钮 (10 个) 10 副	DCN-DISBCM
DCN-WLIION-D 无线讨论装置电池组 碳黑色，锂电，7.2 VDC，4800 mAh	DCN-WLIION-D

订购信息

DCN-WPS 无线讨论装置电源 不适用于某些国家/地区	DCN-WPS
DCN-FCWD10 可容纳 10 个无线会议装置的便携箱 浅灰色，可容纳 10 个无线讨论装置和 2 个充电装置	DCN-FCWD10

中国大陆联络方式：
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编：200070
电话：+86 21 63172155
传真：+86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式：
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话：+852 2635 2815
传真：+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by